

Einbauanleitung V1.0

LED-Blitzleuchte 4-1420

Typengeprüft nach ECE65

LED-Blitzleuchte für Einbau- oder
Aufbaumontage


Warnfarbe blau: Art.Nr.: 115051323100

Warnfarbe gelb: Art.Nr.: 115051313100

eurossignal
TRITEC

TRITEC Handels-GmbH
Freiligrathgasse 5
A-2620 Neunkirchen

Telefon:	+43 (0) 2635 71630-0
Telefax:	+43 (0) 2635 71631
E-Mail:	office@eurossignal.at
Web:	www.eurossignal.at
Firmenbuchnr.:	32533v
Firmenbuchgericht:	Landesger. Wr. Neustadt
UST-ID-Nummer:	ATU20646503
ARA-Lizenznr.:	9603



Technische Spezifikation:

Betriebsspannung : 10-30VDC Schutzart: IP65
Stromaufnahme max. pro Blitzleuchte: 1,5A(12VDC)/0,75A(24VDC) Blitzmodi: 20

Anschlusskabel:

rot: Betriebsspannung + 10-30VDC (abzusichern mit 2A Sicherung)
schwarz: Masse
gelb: Synchronisationsleitung
blau: Auswahl blitzmodus

Montageanleitung:

- Kennzeichnen Sie den Montageort der Blitzleuchte auf einer ebenen Oberfläche.
- Bohren Sie bei der Aufbauvariante die Montagelöcher und ein Loch für die Kabeldurchführung, bei der Einbauvariante schneiden Sie eine Öffnung für die Leuchte.
- Behandeln sie die Schnittkanten oder Bohrlöcher mit einem geeigneten Rostschutzmittel (z.B.: flüssiges Zink 99%).
- Pressen Sie Dichtung der Einbauvariante in die ausgeschnittene Öffnung.
- Stellen Sie danach die Kabelverbindungen her und fixieren Sie die Leuchte in der ausgeschnittenen Öffnung.

Elektrische Installation:

Auswahl Blitzmuster:

- Verbinden Sie den roten Draht mit + 10-30VDC.
- Verbinden Sie den schwarzen Draht mit Masse.
- Tippen Sie mit dem blauen Draht kurz auf Masse (< 1 Sek.), bei jedem Impuls springt die Elektronik in den nächsten Blitzmodus.
- Halten Sie den blauen Draht 1 -3 Sek. auf Masse, springt die Elektronik in den vorigen Blitzmodus.
- Halten Sie den blauen Draht 3 -5 Sek. auf Masse, setzen Sie die den Blitzmodus auf **P3 - SINGLE FLASH (120 fpm) PHASE 1 ECE 65**.
- Halten Sie den blauen Draht länger als 5 Sek. auf Masse , springt die Elektronik in den Blitzmodus **P21 - OFF**.

Für den Betrieb einzelner LED-Blitzleuchten oder mehrerer synchronisierten **simultanblitzenden** LED-Blitzleuchten wählen Sie bei allen Leuchten einen Blitzmodus **PHASE 1**

Für den Betrieb mehrerer synchronisierten **alternierend blitzenden** LED-Blitzleuchten wählen Sie bei der ersten Leuchtengruppe einen Blitzmodus **PHASE 1** und bei der zweiten Leuchtengruppe einen Blitzmodus **PHASE 2**.

Synchronisieren mehrerer LED-Blitzleuchten:

- Vergewissern Sie sich dass bei den einzelnen Blitzleuchten der korrekte Blitzmodus eingestellt ist.
- Verbinden Sie alle gelben Kabel der einzelnen Blitzleuchten.

ACHTUNG: Damit die Anschlusskabel nicht beschädigt werden sollten sie in einem flexiblen Isolierschlauch verlegt werden. Die Kabelführung sollte so erfolgen, dass andere Funktionen des Fahrzeuges nicht beeinträchtigt werden.

Verfügbare Blitzmuster			
P1	Einzelblitz 75 fpm Phase 1	P12	Vierfachblitz 150 fpm Phase 2
P2	Einzelblitz 75 fpm Phase 2	P13	Dreifachblitz 75 fpm Phase 1
P3	Einzelblitz 120 fpm Phase 1 ECE R65	P14	Dreifachblitz 75 fpm Phase 2
P4	Einzelblitz 120 fpm Phase 2 ECE R65	P15	Fünffachblitz 150 fpm Phase 1
P5	Doppelblitz 75 fpm Phase 1	P16	Fünffachblitz 150 fpm Phase 2
P6	Doppelblitz 75 fpm Phase 2	P17	Dauerlicht
P7	Doppelblitz 120 fpm Phase 1 ECE R65	P18	Modulblitz
P8	Doppelblitz 120 fpm Phase 2 ECE R65	P19	2 Doppelblitz + 1 Dreifachblitz
P9	Vierfachblitz 75 fpm Phase 1	P20	4 Einzelblitz + 2 Vierfachblitz
P10	Vierfachblitz 75 fpm Phase 2	P21	Aus
P11	Vierfachblitz 150 fpm Phase 1		

Garantiebestimmungen:

Bei der Herstellung und vor der Lieferung werden alle Geräte eingehend getestet und kontrolliert. Wenn die in dieser Einbau- und Gebrauchsanleitung beschriebenen Vorschriften, Anweisungen und Bestimmungen nicht beachtet werden, können Schäden entstehen und/oder kann das Gerät nicht den Spezifikationen entsprechen. Das bedeutet, dass die Garantie verfällt.

Haftungsausschluss:

Die Tritec Handels-GmbH kann nicht haftbar gemacht werden für: eventuelle Fehler in der dazugehörigen Anleitung und die daraus entstehenden Folgen. einen anderen Gebrauch, d.h. einen Gebrauch, der nicht mit der Bestimmung des Produktes übereinstimmt

Copyright:

Übersetzung, Layout u. Copyright der deutschsprachigen Ausgabe der Installations- und Bedienanleitung: TRITEC Handels-GmbH. Nachdruck, auch auszugsweise, ist ausdrücklich untersagt.